

Földelési ellenállásmérő FLUKE 1621

Tulajdonságok

- Kézi földelési ellenállásmérő
- 3-pólusú potenciál csökkenéses és 2-pólusú földelési ellenállásmérés
- Egyszerű egygombos működtetés
- Automatikus zajfeszültség detektálás elősegíti a pontos mérést
- Beállítható határérték riasztás



Ismertető

Tulajdonságok	1621
Ellenállásmérés	0.15Ω - 2kΩ
Alappontosság	±6%-a a mért értéknek + 5digit
Mérési hiba EN61557-nek megfelelően	±18%-a a mért értéknek + 5digit
Tesztfeszültség	23 – 24V AC
Rövidzárlati áram	> 50mA AC
Elemek	1 db 9V alkáli elem
Méreték	216 x 113 x 54 mm
Tömeg	850g
Tartozékok	2 db mérővezeték (2 méter), krokodilcsipesszel, védőtok