

DIGITÁLIS MULTIMÉTER FLUKE 233

Tulajdonságok

- Levehető kijelző, amely 10 méteres hatótávolságon belül vezeték nélküli adatátvitellel működik
- True RMS AC áram és feszültségmérés
- 1000V AC és DC méréshatár
- 10A árammérésben (20A mérés 30 másodpercig)
- 10.000 μ F kapacitásmérés
- 50kHz frekvenciamérés
- Hőmérsékletmérés
- Ellenállásmérés, folytonosságvizsgálat, diódateszt



Specifikáció Multiméter

Funkció	
DC V	Max. felbontás 0.1mV – 1000V
	Pontosság 0.25% + 2 digit
AC V	Max. felbontás 0.1mV – 1000V
	Pontosság 1% + 3 digit
DC A	Max. felbontás 1mA – 10 A
	Pontosság 1% + 3 digit
AC A	Max. felbontás 1mA – 10A
	Pontosság 1.5% + 3 digit
Kijelzés	6000
Kapacitás	1000 nF - 9999 μ F
Frekvencia	0.1Hz – 50kHz
Hőmérséklet	-40 - +400°C
Tápfeszültség	3db AA az alapkészülékhez és 2db a kijelzőhöz
Elemek élettartama	Kb. 400 óra
Vezetéknélküli átviteli frekvencia	2.4GHz ISM sáv, 10 méteres hatótávolság
Biztonsági kategória	CAT IV 600V, CAT III 1000V
Egyéb tulajdonságok	AC True RMS, Auto/ kézi méréshatárváltás, Kijelző háttérvilágítás, Min / Max / Átlagmérés, 3 év garancia
	Méretek 53 mm x 53 mm x 193 mm
Információk	Kijelző LCD 6000 kijelzés
	Súly 604 gramm
	Tartozékok Angol nyelvű használati utasítás, mérőkábel, krokodil csipesz, 80BK-A hőelem, 5db AA elem
	Rendelhető opciók TPak mágneses tartó, i410 AC/DC lakattfogó, 80PK-9 k-típusú univerzális hőelem, 80AK-A hőelem adapter, C35 hordtáska