

# FOLYAMAT MÉRŐMŰSZER FLUKE 787/789

## Tulajdonságok

- Digitális Multiméter
- Hurok Kalibrátor
- Beépített 24 V huroktáplálás (Fluke 789)
- Diódavizsgálat
- Szakadásvizsgálat



## Specifikáció

### Folyamat mérőműszer

Mérési funkciók	787		789	
<b>Feszültség</b>				
Tartomány	0 – 1000 V AC vagy DC		0 – 1000 V AC vagy DC	
Felbontás	0.1 mV – 1.0 V		0.1 mV – 1.0 V	
Pontosság	0.1% Rdg + 1 digit (V DC)		0.1% Rdg + 1 digit (V DC)	
<b>Áram</b>				
Tartomány	0 – 1	0 – 30 mA	0 – 1	0 – 30 mA
Felbontás	1 mA	0.001 mA	1 mA	0.001 mA
Pontosság	0.2% + 2 digit	0.05% + 2 digit	0.2% + 2 LSD	0.05% + 2 digit
<b>Áramforrás</b>				
Tartomány	0 – 20 mA vagy 4 – 24 mA		0 – 20 mA vagy 4 – 24 mA	
Pontosság	0.05%		0.05%	
<b>Egyéb specifikációk</b>				
Min. terhelő ellenállás	500 Ω		1200 Ω	
Hurokfeszültség	N/A		24 V	
Ellenállás mérés	40 MΩ-ig, 0.2% + 1 digit		40 MΩ-ig, 0.2% + 1 digit	
Frekvencia	19.999 kHz-ig, 0.005% + 1 digit		19.999 kHz-ig, 0.005% + 1 digit	
Szakadásvizsgálat	Hangjelzés < 100 Ω		Hangjelzés < 100 Ω	
Méréstartomány ellenőrzés	Nincs		Van	

## Tulajdonságok

	787	789
DMM és Hurok Kalibrátor egyben	•	•
Precíziós 1000 V, 440 mA-es True RMS Digitális Multiméter	•	•
DC áramforrás és Hurok Kalibrátor	•	•
24 V Hurokfeszültség táplálás		•
Min/Max/Átlag/ Hold/ Relatív Mód	•	•
Dióda vizsgálat és Szakadásvizsgálat	•	•
Kézi léptetés (100%, 25%, durva / finom), Automata léptetés és Auto Ramp	•	•
Egyidejű mA és % leolvasás	•	•
Kívülről hozzáférhető elem és biztosíték	•/-	•/•
HART mód beállítás hurokfeszültséggel és beépített 250 Ω-os ellenállás		•
0% és 100% beállítás 4 és 20 mA Jelforrás között a gyors mérésstartomány ellenőrzéshez		•
IR port		•

Információk	Méret	Fluke 787: 87 mm (Szélesség) x 187 mm (Hosszúság) x 32 mm (Magasság) Fluke 789: 100 mm (Szélesség) x 203 mm (Hosszúság) x 50 mm (Magasság)
	Kijelző	LCD kijelzés
	Súly	0,369 kg (Fluke 787); 0,6 kg (Fluke 789)
	Tartozékok	Magyar és Angol nyelvű használati utasítás Fluke 787: TL75 mérőkábel, AC72 teszt csipesz, 9 V tartós elem, C81Y sárga ütővédő gumitok Fluke 789: TL71 mérőkábel készlet, AC72 krokodil csipesz, négy 9V elem